



PWM

12V

24V

Mit dem **4- Kanal LED Dimmer** lassen sich LED's die für den Betrieb an konstanter Spannung geeignet sind einfach dimmen.


- Jeder Kanal ist einzeln durch Tasteneingabe zwischen 0 – 100% dimmbar.
- Alle Funktionen lassen sich durch nur zwei Tasten bedienen.
- Mit der Taste „Kanalwechsel“ springt man beim drücken von Kanal zu Kanal. Der Ausgewählte Kanal wird durch kurzes blinken angezeigt.
- Die Taste „Dimmen“ dient der Einstellung der Helligkeit. Hiermit kann durch längeres drücken heller bzw. dunkler dimmen. Durch loslassen ändert sich die Richtung zwischen heller und dunkler.

Leistungsmerkmale

Artikelnummer	APP1600101	
Beschreibung	Wert	Bemerkung
Eingangsspannung [V]	9 – 26	Gleichspannung
Gesamtstrom [mA]	1000	Summe der 4 Kanäle
Strom je Kanal [mA]	1000	Maximaler Strom eines Kanal
PWM Frequenz [Hz]	400	
Größe L x B x H [mm]	25 x 15,5 x 2,5	
Abschaltstrom Kurzschluss [mA]	1.100	
Anschluss [mm]	0,14	Anschlusslitzen je 200mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Idealer Anwendungsbereich:
Innenanwendungen**



Einsatztemperatur:
0°C bis +40°C

Abschalttemperatur:
+80°C

Dimmbereich:
0 - 100%

Dimmerkanäle:
4

Tastenanschluss:
2

Montage:
Klebepad

zu bestellen unter: