



dimmbar

1050mA

50Watt

AL-080047

Dim. LED-Versorger 50W, multi-current
123x79x23.5mm (lxbxh), 1-10V & Push (Primär + Sekundär)

Betriebsart:	350mA	500mA	550mA	650mA	700mA	750mA
Ausgangsleistung:	3.15-21W	4.5-30W	4.95-33W	5.85-38W	6.3-41W	6.75-43W
Ausgangsspannung:	9-60V	9-60V	9-60V	9-58V	9-58V	9-58V

Betriebsart:	850mA	900mA	1050mA	12V	24V
Ausgangsleistung:	7.65-47W	8.1-50W	9.45-50W	max.12.6W	max.25.2W
Ausgangsspannung:	9-56V	9-56V	9-48V		

Beschreibung:

- Unabhängiger LED-Versorger mit mehreren Betriebsarten
- Regelbar durch 1-10V oder Taster (Primär + Sekundär)
- Die Einstellungen der Betriebsarten erfolgt über Dipschalter
- Die maximale Kabellänge vom Taster bis zum LED-Versorger beträgt 20m
- Bis zu 15 Stück LED-Versorger können mit dem gleichen Taster gesteuert werden
- Der Dimmwert der Werkseinstellung ist 100%
- Steuerstrom bei 1-10V: 1mA
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten
- Konstantstrom: LED-Module nur in Reihe anschließen
- Konstantspannung: LED-Module nur parallel anschließen
- Garantie: 3 Jahre
- Lebensdauer: 30.000 Betriebsstunden

Funktionsbeschreibung für den Tastmodus (Push):

- Kurz drücken > an-/ausschalten
- Lang drücken > heller/dunkler dimmen (Hält bei max./min. an!)
- Der Dimmwert wird nach dem Ausschalten gespeichert

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.