



PWM

12V

24V


Mit dem **tunable white LED Dimmer** lassen sich unsere Kaltweiß-Warmweiß LED's Streifen die für den Betrieb an konstanter Spannung geeignet sind einfach in der Farbe zwischen 2700K und 6500K einstellen und zwischen 0 und 100% in der Helligkeit dimmen.

- Die Bedienung erfolgt ganz einfach über zwei Tasten. Die erste Taste verstellt die Farbe zwischen Warmweiß und Kaltweiß. Die zweite Taste dient der Einstellung der Helligkeit. Hiermit kann durch längeres drücken heller bzw. dunkler dimmen. Der Dimm-bereich geht von 0 – 100%.
- Alle Funktionen lassen sich durch nur zwei Tasten bedienen.
- Die Helligkeit und Lichtfarbe wird beim Ausschalten gespeichert.

Leistungsmerkmale

Artikelnummer	APP1600101	
Beschreibung	Wert	Bemerkung
Eingangsspannung [V]	9 – 26	Gleichspannung
Gesamtstrom [mA]	1000	Summe der 2 Kanäle
Strom je Kanal [mA]	1000	Maximaler Strom eines Kanal
PWM Frequenz [Hz]	Ca. 400	
Größe L x B x H [mm]	25 x 15,5 x 2,5	
Abschaltstrom Kurzschluss [mA]	1.100	
Anschluss [mm]	0,14	Anschlusslitzen ca. 250mm

Idealer Anwendungsbereich: Innenanwendungen



Ähnliches Bild

Einsatztemperatur:
0°C bis +40°C

Abschalttemperatur:
+80°C

Dimmbereich:
0 - 100%

Dimmerkanäle:
2

Tastenanschluss:
2

Montage:
Klebepad

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.